

# Panelový PWM regulátor otáček motoru 10-55V 30A

**Funkce 0:** Volba režimu manual/auto = 1 je manuální režim 2 je automatický režim. Výchozí hodnota je 1 manuální režim.

**Funkce 1:** Nastavení času pomalého rozběhu = 000 - 100 Čas pomalého rozběhu na 100% rychlosti je nastavitelný mezi 0–10 sekundami. Výchozí hodnota je 1 sekunda.

**Funkce 2:** Nastavení času pomalého zastavení = 000 - 100 Čas pomalého zastavení je nastavitelný mezi 0–10 sekundami. Výchozí hodnota je 1 sekunda.

**Funkce 3:** Nastavení dolního limitu rychlosti = 000 - 080 Minimální rychlost je nastavitelná mezi 0-80% a musí být nižší než nastavení maximální rychlosti. Výchozí hodnota je 0.

**Funkce 4:** Nastavení horní meze rychlosti = 000 - 100 Maximální rychlost je nastavitelná mezi 0-100% a musí být vyšší než minimální nastavení rychlosti. Výchozí hodnota je 100%.

**Funkce 5:** Nastavení hodnoty zrychlení a zpomalení = 001002 005 010 015 020 020 025 Každé stisknutí tlačítka nahoru, nebo dolů se změní o 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%.

**Funkce 6:** Nastavení celkového času chodu motoru = minimálně 1 sekunda - maximálně 99 hodin 59 minut 59 sekund. Výchozí hodnota je 99 hodin 59 minut 59 sekund.

## **Následující funkce 7, 8 a 9 jsou pro nastavení časů v plně automatickém režimu:**

**Funkce 7:** Nastavení času vpřed = minimálně 1 sekunda - maximálně 99 hodin. Výchozí hodnota je 10 sekund

**Funkce 8:** Nastavení času zastavení = minimálně 1 sekunda - maximálně 99 hodin. Výchozí hodnota je 10 sekund

**Funkce 9:** Nastavení času vzad = minimálně 1 sekunda - maximálně 99 hodin. Výchozí hodnota je 10 sekund